



Fejlfindingsprotokol Midi



Dato	Virksomhed/Værksted	Kontaktperson
Telefon	E-mail	

Køretøjets identitet

Producent/mærke	Registreringsnummer	Ejer/bruger
-----------------	---------------------	-------------

P-LIGHT Identitet

Serienummer P-LIGHT boks (gul etiket, starter altid med et bogstav)	Serienummer P-LIGHT styreenhed (mærkat på styreenheden)
Bogstav 5 siffror	
Beskriv fejlen/problemet	

Kontrolpunkter

		Ok	Rettet
1	Foretag en visuel inspektion, for at sikre at der ikke er skader på P-LIGHT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Kontroller at kablet til tilslutning af P-LIGHT har det korrekte kabelareal. Min. 1,5 mm ² .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Kontroller at ledningerne ikke har nogen skader eller brud.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Kontroller at begge lyskredsløb er tilsluttet elektronikken (klemme 4 og 6) for at sikre fuld ladekapacitet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Kontroller at jord er forbundet til klemme 3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Kontroller at eksternt udstyr, fx radio, er tilsluttet vippekontakten AUX.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Kontroller at der ikke er tilsluttet eksternt udstyr direkte til batterierne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Kør testprogrammet og kontroller værdierne med lastbilen tilsluttet. Bemærk at belysningen skal være tændt på lastbilen, men at den ikke behøver køre.. Udfyld værdierne nedenfor!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Kontroller at batterierne er opladet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Kontroller at lågets forsegling er ubeskadiget.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Ved tilspænding af skruer til dæksel, brug håndkraft ikke maskine, 8-10 Nm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Kontroller at alle funktioner og handlinger fungerer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Kontroller at alle bolte er stramme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Test program værdi

Kode U4	Vejledende værdi Min 24V	Kode U6	Vejledende værdi Min 24V	Kode U8	Vejledende værdi 0V	Kode UC	Vejledende værdi ca 28/20°C	Kode U1	Vejledende værdi ca 25V
-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------